

## הוראות הפעלה מקוצרות למרכזיה פנסוניה (טלפון חכם)

### חיוג למנוי פנים-

לחץ על לחיץ השלוחה המבוקשת או חייג את מס' השלוחה בין 101-124 אם ישמע צליל פנוי, המתן לתשובה.  
אם ישמע צליל קצר – דבר!  
הנך מקושר לשלוחה.

### מענה לחיוג פנים-

בהתאם למתג מצבי תשובה.  
במצב 1: הרם את השפופרת או לחץ רמקול.  
במצב 2: דבר! הנך נמצא בשיחה.

מעבר משיחת רמקול לשיחה בשפופרת ייעשה ע"י הרמת השפופרת.  
למעבר משיחה בשפופרת לשיחה ברמקול, לחץ רמקול והנח את השפופרת.

### חיוג למנוי חוץ-

לחץ על לחיץ קו או חייג 9.  
האזן לצליל חיוג החוץ וחייג את המספר המבוקש.

### חיוג חוזר-

לחץ על REDIAL.

### חיוג מספר מהספריה – חיוג מקוצר-

לחץ \* וחייג את קוד המספר בספריה בין 00-99.

### חטיפת שיחה כללית-

לחטיפת שיחה המצלצלת בשלוחה אחרת לחץ 40.

### חטיפת שיחה פרטית-

חייג 41 ואת מס' הקבוצה שברצונך לחטוף ממנה שיחה.

### החזק-

להחזקת שיחת חוץ: לחץ HOLD.  
האזן לצליל החיוג וחייג ליעד חדש.  
לחזרה לשיחה – לחץ על לחיץ קו החוץ המהבהב.

### העברת שיחות-

לחץ על לחצן TRANSFER וחייג את שלוחת היעד המבוקשת.

### שיחת ועידה-

חייג למנוי הראשון והמתן לתשובה.  
לחץ על לחצן CONF.  
חייג למנוי השני והמתן לתשובה.  
לחץ שוב על לחצן CONF ואחד בין השיחות.

### נודניק-

חייג למספר חוץ, כאשר ישמע צליל תפוס לחץ על לחצן REDIAL.

### חניה על שלוחה תפוסה-

חייג לשלוחה. כשישמע צליל תפוס, לחץ על הספרה 6, כשהשלוחה תתפנה היא תחייג ישירות לשלוחתך.

### נא לא להפריע-

לחץ על לחיץ FWD/DND +.1 #  
לביטול מצב זה לחץ FWD/DND +.0 #

### עקוב אחרי-

1. לחץ על לחיץ FWD/DND  
2. בחר את סוג הניתוב שברצונך לבצע:

### סוגי עקוב אחרי-

- כל השיחות -2.
- בזמן תפוס -3.
- באין מענה -4.
- בתפוס ובאין מענה -5.
3. ואת מס' השלוחה.
4. ובסיום סולמית #

\* לביטול עקוב אחרי: לחיץ FWD/DND +.0 + סולמית #

### שרות לילה-

למעבר משרות יום לשרות לילה חייג #782 ונתק (משלוחה 101 בלבד).  
למעבר משרות לילה לשרות יום חייג #781 ונתק (משלוחה 101 בלבד).

### השתקת מיקרופון/שפורפרת-

לחץ על לחיץ MUTE. (לביטול ולהפעלה).

### תכנות לחצן בטלפון חכם-

PROGRAM לחצן מבוקש לתכנות.  
לתכנות שלוחה פנימית הקש 1 + מס' השלוחה + AUTO DIAL STORE  
לתכנות מס' טלפון חיצוני הקש 2 + 9 + מס' הטלפון המבוקש + AUTO DIAL STOR